А. Установка на стену

1

Открутить винт и снять корпус

2

Пропустить провод вовнутрь

Для настенного крепления используйте кронштейн "CA-1W"

В. Установка на потолок

кронштейн "CA-2C"

Установите "CA-2C на потолок и выведите провод

Присоедините LX-40/80N к кронштейну и выведите провод

3 Важно!



Если провод не проходит через заднюю стенку извещателя, аккуратно вытащите плату из базы

4



Соединить провода, как показано выше
Провода питания не должны превышать длин, указанной выше

Размер	320m
AWG20 (0.52 mm²)	510
(0.83 mm²)	820

5

Установить регулятор фотоэлемента в положении "DAY" (24 ч)



Установить счетчик импульсов в положение "TEST"

6

Закрыть детектор и подать питание. После разогрева (прим. 60 сек.) провести тест

Светодиод загорается при детектировании движения

7 После теста

Установить фотодатчик в нужное положение (см. секц. 6-1)



Установить счетчик импульсов в положение "2" (см. секц. 6-2)

8



После соединения проводов проложить прорезиненную прокладку (прилагается)

Установить высокую среднюю или низкую чувствительность (H, M, L). Закрутить крепежный винт.